



DATABLAD - FDV DOKUMENTATION

HOUSEGARD SA401S

Optisk brandvarnare

SA401S är en optisk standard brandvarnare. Optiska brandvarnare är den vanligaste typen av brandvarnare, de reagerar snabbt vid glödbränder.

Den optiska kammaren är känslig för små partiklar, brandvarnaren bör därför inte placeras där den ger falskalarm, t.ex nära en fläkt eller en spis.

Det samlas dammpartiklar runt en brandvarnare, dessa kan tränga in i detektionskammaren och ge upphov till falskalarm. Kammaren bör därför rengöras regelbundet.

Brandvarnaren bör testas varje vecka och bytas ut vart tionde år.



Teknisk data

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------------|--|
| Modell: | SA401S | Drifttid: | ca 1 år |
| Typ: | Singelenhet | Temp.område: | 4°C till 40 °C |
| Detektion: | Optisk kammare | Mått dia/djup (mm): | 105 x 34 |
| Radio: | nej | Certifiering: | EN 14604, CE |
| Programmering: | nej | | |
| Testfunktion: | ja | | |
| Pausfunktion: | nej | | |
| Alarm ljudstyrka: | 85 dB/3m | Service/Kontroll: | Testas regelbundet, dammsugs eller blåses ren med tryckluft två gånger per år. |
| Strömkälla: | 1st 9V | | |

Godkännanden

CE EN 14604

Artikelinformation

Artnr: 601081
EAN: 7320896010819
Försäljningsenhet: st / kartong 20 st